

Specyfikacja Sylvania ToLEDo Avant Rura LED T8  
(EM/Mains) High Output 6.6W 1000lm - 865 Światło  
Dzienne | 60cm - Zamienne 18W



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Numer artykułu                   | 262314                     |
| EAN                              | 5410288302386              |
| Kod Producenta                   | 0030238                    |
| Producent                        | Sylvania                   |
| Nazwa producenta                 | ToL AVANT T8 600mm 865 50K |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                         |
| Gwarancja                        | 5 lat                      |
| Klasa efektywności energetycznej | D                          |
| Żywotność (h)                    | 50000                      |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                    |

## Informacje techniczne

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Technologia   | LED                  |
| Zamienne (W)  | 1x18                 |
| Moc (W)       | 6.6W                 |
| Ściemnianie   | Nie                  |
| Trzonek       | G13                  |
| Rotatable     | Nie                  |
| Kod Koloru    | 865 Światło Dzielne  |
| Kolor światła | 6500 Światło Dzielne |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1000lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 152                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| LED Starter w komplecie | Nie                 |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM) |
| Wyjście lampy LED       | High Output         |
| Wykończenie lampy       | Matowy              |
| Obudowa                 | Szkło               |

## Wymiary

|                  |      |
|------------------|------|
| Długość          | 60cm |
| Długość (mm)     | 589  |
| Średnica (mm)    | 28   |
| Dokładny kształt | T8   |

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie